

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/przekaznik-bistabilny-cewka-230vac-przelaczajacy-1xno-nc-16a-250vac-na-szyne-fandf-bis-411-p-1851.html>



Przełącznik bistabilny cewka 230VAC przełączający 1xNO/NC 16A/250VAC na szynę F&F BIS-411

Cena	60,96 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5908312594017
Producent	F&F

Opis produktu

Przełącznik sterujący, bistabilny tzw. impulsowy (podanie chwilowo impulsu napięcia na cewkę przełącznika zmienia stan styków na stałe do czasu kolejnego impulsu).

Napięcie sterujące cewki przełącznika: 165÷265VAC.

1 styk przełączający NO/NC (po podaniu napięcia sterującego otwarty lub zamknięty zależnie od tego, z których wyprowadzeń korzystamy) odizolowany od zasilania cewki.

Maks. prąd obciążenia AC-1 (rezystancyjne lub o małej indukcji): 16A/230VAC.

Maks. moc obciążenia: LED 250W, świetłówkowe energooszczędne (kompaktowe 500W), jarzeniowe 1000W, halogenowe 1250W, żarowe (rezystancyjne) 2000W.

Brak pamięci stanu po zaniku zasilania (po powrocie napięcia styk zawsze wraca do tej samej pozycji).

Brak wbudowanego przycisku załączenia tzw. TEST.

Sygnalizacja stanu styku przełącznika: optyczna 2xLED.

Brak możliwości pracy grupowej (nie ma możliwości równoczesnego włączania/wyłączania kilku takich przełączników nadrzędnym sygnałem ZAAŁĄCZ WSZYSTKO lub WYŁĄCZ WSZYSTKO).

Maks. przekrój przewodu: 2,5mm².

Zastosowanie: w układach sterujących 230VAC np. w automatyce domowej i przemysłowej np. do załączania 1 obwodu oświetlenia z bardzo wielu miejsc przyciskami chwilowymi (monostabilnymi).

Montaż: na szynę TH-35 w rozdzielnicach elektrycznych.

Wymiar: 1 moduł (1S), szerokość 18mm.



www.sklepinstalatora.pl

Protinstal
Tomasz Noremberg
18-421 Piątka Poduchowna
ul. Nadrzeczna 2
NIP: 797-198-20-44
REGON: 523231341

Producent: F&F	
Typ: BIS-411	