

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/czujka-ruchu-dualna-przestrzenna-podczerwieni-pir-2-pyroelementy-mikrofalowa-mw-16m-90st-2eol-do-p-1141.html>



Czujka ruchu dualna przestrzenna podczerwieni PIR (2 pyroelementy) + mikrofalowa MW 16m 90st. 2EOL do wnętrz Satel COBALT

Cena	123,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905033335073
Producent	Satel

Opis produktu

Przestrzenny czujnik ruchu, dualny - podczerwieni PIR z podwójnym pyroelementem (mniej fałszywych alarmów) + mikrofalowy MW

może wyzwać alarm gdy sam czujnik mikrofalowy wykryje ruch 16 razy na 30min lub przy detekcji ruchu poprzez oba czujniki PIR i MW w okresie 10s

przewodowy

do wnętrz (niehermetyczny)

Współpracuje z różnymi systemami alarmowymi, powiadomienia o włamaniu lub automatyki budynkowej

zasięg do około 16m

kąt detekcji maks. około 90 stopni

jeden styk detekcji ruchu NC/EOL i jeden styk antysabotażowy NC/EOL otwarcia obudowy.

wbudowane rezystory 2EOL 2x1.1kΩ (włączane zworką)

3-stopniowa regulacja czułości PIR

regulacja czułości (zasięgu) mikrofal

Możliwość wyłączenia sygnalizującej dwukolorowej diody LED

Zastosowanie: w pomieszczeniach, w których użycie zwykłego czujnika PIR może wyzwać fałszywe alarmy spowodowane ruchami powietrza o różnej temperaturze od otoczenia, np. przy wlotach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, nieszczelnych drzwiach lub pomieszczeniach z kominkami itp. lub gdy wymagane jest zwiększenie skuteczności wykrycia ruchu dodatkowym czujnikiem MW

Zasilanie: 10,2-13,8VDC np. z centrali.	
Montaż: napowierzchniowy na zalecanej wysokości 2.4m	
Wymiary: szer./wys./gł. 63x136x49mm.	
Producent: Satel	
Typ: COBALT	