

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/czujka-ruchu-pir-przestrzenna-pet-zasieg-12m-90st-z-oswietleniem-do-wnetrz-2eol-satel-slim-pir-luna-p-2185.html>



Czujka ruchu PIR przestrzenna PET zasięg 12m 90st. z oświetleniem do wnetrz 2EOL Satel SLIM-PIR-LUNA-PET

Cena	98,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905033334366
Producent	Satel

Opis produktu

Przestrzenny czujnik ruchu podczerwieni PIR PET z oświetleniem LED.	
Można włączyć opcje PET - czujka ignoruje małe zwierzęta do 20kg.	
LUNA - Wbudowane opcjonalne białe oświetlenie LED, włączane po detekcji ruchu lub zdalnie przez przeznaczony do tego styk w czujniku.	
Uwaga: sterowanie oświetleniem "na ruch" zalecamy stosować w pomieszczeniach przechodnych i komunikacyjnych. Gdy osoba wykonuje minimalne ruchy np. siedzi i oświetlenie zgaśnie.	
Przewodowy.	
Współpracuje z różnymi systemami powiadamiania o włamaniu lub automatyki budynkowej.	
Zasięg: 12m (mały).	
Kąt detekcji: maks. 90 stopni.	
1 styk detekcji ruchu NC i 1 styk antysabotażowy NC.	
Wbudowane rezystory: 2EOL 2x1,1kΩ, 2x4,7kΩ lub 5,6kΩ.	
16-stopniowa regulacja czułości.	
6-stopniowa regulacja czasu działania oświetlenia po wykryciu ruchu w zakresie: 5-180s.	
Możliwość wyłączenia sygnalizującej diody LED (zdalnie przez dodatkowy zasiek "LED" w czujce lub lokalnie zworką).	
Do wyboru 7 kolorów sygnalizacji LED.	

Norma ochrony: Grade 2.	
Sygnalizacja awarii: zbyt niskiego napięcia lub uszkodzenia układu detekcji ruchu.	
Uwaga: w pomieszczeniach, w których mogą występować ruchy powietrza o różnej temperaturze od otoczenia, np. przy wlotach wentylacyjnych, nieszczelnych drzwiach lub pomieszczeniach z kominkami, zaleca się stosowanie innych czujników typu dualnego (PIR+Mikrofala).	
Zasilanie: 10,2-13,8VDC np. z centrali.	
Montaż: napowierzchniowy na zalecanej wysokości 2-2,4m. Do wnętrza (niehermetyczny).	
Wymiary: szer./wys./gł. 62x137x42mm.	
Gwarancja: 5 lat.	
Producent: Satel	
Typ: SLIM-PIR-PET	