

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/modul-komunikacji-bezprzewodowej-433mhz-do-central-alarmowych-lub-pracy-samodzielnej-8-wyjsc-i-2-wyj-p-1704.html>



Moduł komunikacji bezprzewodowej 433MHz do central alarmowych lub pracy samodzielnej 8 wyjść i 2 wejścia Satel MTX-300

Cena	281,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5905033333741
Producent	Satel

Opis produktu

Moduł komunikacji tzw. radiowej z bezprzewodowymi czujnikami, pilotami i sygnalizatorami Satel o częstotliwości 433Mz.

Uwaga: nie współpracuje z systemem bezprzewodowym Satel ABAX i ABAX 2.

Współpracuje ze wszystkimi centralami alarmowymi (wymaga wolnych wejść i wyjść na płycie centrali w ilości zależnej od sumy obsługiwanych bezprzewodowo urządzeń).

Możliwa praca samodzielna bez centrali alarmowej.

8 wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych (przekazujących do centrali alarmowej sygnały z pilotów i czujników bezprzewodowych)

2 wejścia sygnałów binarnych NO, NC (odbierający sygnał z centrali w celu włączenia sygnalizatorów bezprzewodowych)

1 wyjście styku sabotażowego otwarcia obudowy. 1 wyjście informujące o sabotażu sparowanych urządzeń bezprzewodowych.

1 wyjście informujące o słabej baterii sparowanych urządzeń bezprzewodowych.

Moduł konfiguruje się lokalnie z przycisków na module lub przez komputer z aplikacją MTX Soft z wykorzystaniem kabla RS-232 (TTL).

Współpracuje bezprzewodowo z maks, 32 pilotami Satel: MPT-350, MPT-300, T-4, T-2, T-1, P-4, P-2.

Współpracuje bezprzewodowo z maks. 16 czujnikami Satel: MFD-30, MGD-300, MMD-300, MMD-302, MPD-300, MPD-310, MPD-310 Pet, MSD-300, MSD-350, MXD-300.

Współpracuje bezprzewodowo z maks. 4 sygnalizatorami Satel MSP-300 i retransmitterem MRU-300.	
Zastosowanie: w systemach alarmowych wymagających przynajmniej częściowo połączeń bezprzewodowych z czujnikami, pilotami itp.	
Zasilanie: 12VDC.	
Kolor: plastikowej obudowy - biały.	
Wymiary: 126x158x32mm.	
Producent: Satel	
Typ: MTX-300	