

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/plyta-glowna-centrali-alarmowej-bezprzewodowej-satel-perfecta-32-wrl-p-1399.html>



Płyta główna centrali alarmowej bezprzewodowej Satel PERFECTA 32-WRL

Cena **837,41 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Kod EAN **5905033332973**

Producent **Satel**

Opis produktu

Płyta główna centrali alarmowej.

Wbudowany moduł bezprzewodowej komunikacji radiowej 433MHz z maks.: 32 czujnikami, 4 sygnalizatorami, 4 manipulatorami i 15 pilotami.

Wbudowany moduł dwustronnej komunikacji z użytkownikiem lub stacją monitorowania przez sieć telefonii komórkowej (dialer) GSM, GPRS. Pozwala on na powiadamianie maks. 8 użytkowników o zdarzeniach za pomocą wiadomości SMS, komunikatami PUSH na aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL lub dzwoniąc CLIP na wybrane numery telefonów i opcjonalnie odtwarzając własny komunikat głosowy lub wygenerowany przez programowy syntezyzator mowy.

Moduł GSM/GPRS pozwala sterować najważniejszymi funkcjami centrali alarmowej wysłanymi maksymalnie 16 różnymi wiadomościami SMS lub aplikacją mobilną PERFECTA CONTROL.

Maks. 32 wejść przewodowych (8 na płycie), 12 wyjść przewodowych (4 na płycie) - rozszerzenie do maksymalnej ilości wejść wymaga dodatkowych ekspanderów typu Satel INT-E, a wyjść ekspandera typu Satel INT-O lub INT-ORS.

2 strefy (każda z możliwością dozoru pełnego, nocnego lub dziennego), 1 partycja, 4 manipulatory, 15+1 użytkowników, 8 timerów.

16 komunikatów głosowych powiadamiania.

Miejsce na 2 karty nano SIM.

Norma ochrony: Grade 2.

Centralę konfiguruje się przez komputer aplikacją PERFECTA Soft z wykorzystaniem złącza RS-232 i zestawu kabli typu SATEL USB-RS lub zdalnie przez GPRS.

Zastosowanie: w systemach alarmowych i automatyki budynkowej w obiektach w których utrudnione jest rozprowadzenie instalacji przewodowej. Centrala jest hybrydowa i posiada funkcjonalność centrali przewodowej. Mniejsza funkcjonalność od centrali INTEGRA.	
Uwaga: centrala ze względu na ograniczony prąd ładowania (0,5A) powinna pracować z akumulatorem o pojemności 7Ah.	
Uwaga: w celu wykorzystania komunikacji GSM/GPRS należy dokupić osobno antenę typu Satel ANT-GSM-I, anteny nie ma w zestawie z płytą centrali.	
Zasilanie: 18VAC z transformatora o zalecanej mocy 40VA (transformator i akumulator należy dokupić osobno).	
Wymiary: 160x110mm.	
Producent: Satel	
Typ: PERFECTA 32-WRL	