

Link do produktu: <https://www.sklepinstalatora.pl/ogranicznik-przepiec-t1-t2-b-c-warystorowy-na-szyne-3p-n-4x7kaiimp-20kain-vcx-vcx-l2-4-b-c-p-1730.html>



Ogranicznik przepięć T1+T2 (B+C) warystorowy na szynę 3P+N 4x7kA(limp) 20kA(In) VCX VCX- L2-4-B-C

Cena	223,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5906874479032
Producent	Brak

Opis produktu

Warystorowy ogranicznik przepięć tzw. odgromnik.	
Typ I+II (klasy B+C) - ogranicza poziom napięcia przepięcia do 1.5kV.	
3P+N, 4-biegunowy, 4 niezależne tory osobnych warystorów dla układów 3-fazowych z dodatkową ochroną linii neutralnej dla układów sieci TN-S lub TN-C-S (z osobną linią uziemiającą PE i neutralną N)	
Wymienne wkładki warystorów.	
Okienka z kolorowymi wskaźnikami sprawności warystorów.	
Bez dodatkowego styku pomocniczego sygnalizującego zadziałanie warystora.	
Maksymalne napięcie normalnej pracy bez zadziałania warystorów U_c : 275VAC.	
Wytrzymałość na prąd impulsowy limp (10/350μs) - 7kA na każdy biegun, łącznie 28kA.	
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20μs) - 20kA.	
Maksymalny prąd wyładowczy nie uszkadzający warystora I_{max} (8/20μs) - 50kA.	
Maks. czas zadziałania 25ns.	
Maksymalne zabezpieczenie nadprądowe przed ogranicznikiem gL/gG 32a.	
Zaciski windowe na przewód o wymiarach max. 8x9mm.	
Zastosowanie: m.in. jako zabezpieczenie instalacji i urządzeń elektrycznych w małych obiektach np. domkach	

jednorodzinnych lub mieszkaniach, zmniejszające niszczące skutki przepięć np. piorunowych przychodzących od strony linii zasilania obiektu.

Uwaga: wrażliwe urządzenia elektroniczne należy dobezpieczać dodatkowo: od strony zasilania ogranicznikami przepięć typu 3 (klasa D), a od strony linii sygnałowych specjalnymi ogranicznikami teletechnicznymi.

Montaż: w głównych rozdzielnicach elektrycznych na szynę TH35 (DIN).

Wymiary: 4 moduły (4S) szer./wys./gł. 70.8x90x64mm.

Producent: **VCX**

Typ: **VCX-L2-4-B-C**